



CONTAC., AC-3, 5,5KW/400V, 1NA, DC 24V,  
3POL, TAMANO S00 BORNES DE TORNILLO

## Datos técnicos generales:

<b>Nombre comercial del producto</b>		SIRIUS
<b>Tamaño del contactor</b>		S00
<b>Ampliación del producto</b>		
• interruptor auxiliar		Sí
• módulo de función para comunicación		No
<b>Clase de protección IP / frontal</b>		IP20
<b>Protección de contacto directo contra descarga eléctrica</b>		a prueba de contacto involuntario con los dedos
<b>Grado de contaminación</b>		3
<b>Altitud de instalación / en alturas sobre el nivel del mar / máxima</b>	m	2.000
<b>Temperatura ambiente</b>		
• durante el almacenamiento	°C	-55 ... +80
• durante el funcionamiento	°C	-25 ... +60
<b>Resistencia a choques</b>		
• con choque rectangular		
• en DC		7,3g / 5 ms, 4,7g / 10 ms
• con choque sinusoidal		
• en DC		11,4g / 5 ms, 7,3g / 10 ms
<b>Resistencia a tensión de choque / valor asignado</b>	kV	6
<b>Tensión de aislamiento / valor asignado</b>	V	690

<b>Tensión máxima admisible para separación segura / entre bobina y contactos principales / según EN 60947-1</b>	V	400
<b>Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)</b>		
• del contactor / típico		30.000.000
• del contactor con bloque de contactos auxiliares montado / típico		10.000.000
• del contactor con bloque de contactos auxiliares montado para equipo electrónico / típico		5.000.000
<b>Circuito de corriente principal:</b>		
<b>Número de contactos de apertura / para contactos principales</b>		0
<b>Número de contactos de cierre / para contactos principales</b>		3
<b>Sección de conductor conectable / en circuito principal</b>		
• con AC-1		
• a 40 °C / mínima admisible	mm <sup>2</sup>	4
• a 60 °C / mínima admisible	mm <sup>2</sup>	2,5
<b>Corriente de servicio</b>		
• con AC-1 / a 690 V		
• a una temperatura ambiente de 40 °C / valor asignado	A	22
• a una temperatura ambiente de 60 °C / valor asignado	A	20
• con AC-2 / a 400 V / valor asignado	A	12
• con AC-3		
• a 400 V / valor asignado	A	12
• a 500 V / valor asignado	A	9,2
• a 690 V / valor asignado	A	6,7
• con AC-4 / a 400 V / valor asignado	A	8,5
<b>Intensidad de empleo / para ciclos de maniobras <math>\geq 200000</math> / con AC-4</b>		
• a 400 V / Valor asignado	A	4,1
• a 690 V / Valor asignado	A	3,3
<b>Corriente de servicio</b>		
• con 1 vía de circulación de corriente / con DC-1		
• a 24 V / valor asignado	A	20
• a 110 V / valor asignado	A	2,1
• a 220 V / valor asignado	A	0,8
• a 440 V / valor asignado	A	0,6
• a 600 V / valor asignado	A	0,6
• con 2 vías de circulación de corriente en serie / con DC-1		
• a 24 V / valor asignado	A	20
• a 110 V / valor asignado	A	12
• a 220 V / valor asignado	A	1,6

• a 440 V / valor asignado	A	0,8
• a 600 V / valor asignado	A	0,7
• con 3 vías de circulación de corriente en serie / con DC-1		
• a 24 V / valor asignado	A	20
• a 110 V / valor asignado	A	20
• a 220 V / valor asignado	A	20
• a 440 V / valor asignado	A	1,3
• a 600 V / valor asignado	A	1
<b>Corriente de servicio</b>		
• con 1 vía de circulación de corriente / con DC-3 / con DC-5		
• a 24 V / valor asignado	A	20
• a 110 V / valor asignado	A	0,1
• con 2 vías de circulación de corriente en serie / con DC-3 / con DC-5		
• a 24 V / valor asignado	A	20
• a 110 V / valor asignado	A	0,35
• con 3 vías de circulación de corriente en serie / con DC-3 / con DC-5		
• a 24 V / valor asignado	A	20
• a 110 V / valor asignado	A	20
• a 220 V / valor asignado	A	1,5
• a 440 V / valor asignado	A	0,2
• a 600 V / valor asignado	A	0,2
<b>Potencia de empleo</b>		
• con AC-1 / a 230 V / valor asignado	kW	7,5
• con AC-1 / a 400 V / valor asignado	kW	13
• con AC-1 / a 690 V / valor asignado	kW	22
• con AC-2		
• a 400 V / valor asignado	kW	5,5
• con AC-3		
• a 230 V / valor asignado	kW	3
• a 400 V / valor asignado	kW	5,5
• a 690 V / valor asignado	kW	5,5
• con AC-4		
• a 400 V / valor asignado	kW	4
<b>Potencia de empleo / para ciclos de maniobras <math>\geq</math> 200000 / con AC-4</b>		
• a 400 V / Valor asignado	kW	2
• a 690 V / Valor asignado	kW	2,5
<b>Intensidad térmica de corta duración / limitada a 10 s</b>	A	90
<b>Pérdidas de potencia / con AC-3 / a 400 V / con valor asignado de intensidad de empleo / por conductor</b>	W	1,2

<b>Frecuencia de maniobra en vacío</b>		
• en DC	1/h	10.000
<b>Frecuencia de maniobra</b>		
• con AC-1 / máxima	1/h	1.000
• con AC-2 / máxima	1/h	750
• con AC-3 / máxima	1/h	750
• con AC-4 / máxima	1/h	250

#### Circuito de control/ Control por entrada:

<b>Tipo de corriente / de la tensión de mando</b>		DC
<b>Tensión de mando</b>		
• a DC / valor nominal	V	24
<b>Factor del área de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado / de la bobina de excitación</b>		
• DC		0,8 ... 1,1
<b>Potencia inicial / de la bobina de excitación / DC</b>	W	4
<b>Potencia de retención / de la bobina de excitación / DC</b>	W	4
<b>Retardo de cierre</b>		
• en DC	ms	30 ... 100
<b>Retardo de apertura</b>		
• en DC	ms	7 ... 13
<b>Duración de arco</b>	ms	10 ... 15
<b>Intensidad residual / de electrónica / con control con señal &lt;0&gt;</b>		
• a 230 V / con AC / máxima admisible	mA	4
• a 24 V / con DC / máxima admisible	mA	10

#### Circuito de corriente secundario:

<b>Confiableza de contacto / de los contactos auxiliares</b>		una conexión errónea por 100 millones (17 V, 1 mA)
<b>Número de contactos de apertura / para contactos auxiliares / conmutación instantánea</b>		0
<b>Número de contactos NA / para contactos auxiliares / conmutación instantánea</b>		1
<b>Corriente de servicio</b>		
• con AC-12 / máxima	A	10
• con AC-15		
• con 230 V / valor asignado	A	10
• con 400 V / valor asignado	A	3
• con 500 V / valor asignado	A	2
• con 690 V / valor asignado	A	1
<b>Corriente de servicio / DC-12</b>		
• a 24 V / valor asignado	A	10

• a 48 V / valor asignado	A	6
• a 60 V / valor asignado	A	6
• a 110 V / valor asignado	A	3
• a 125 V / valor asignado	A	2
• con 220 V / valor asignado	A	1
• con 440 V / valor asignado	A	0,3
• con 600 V / valor asignado	A	0,15
<b>Corriente de servicio / con 13 DC</b>		
• a 24 V / valor asignado	A	10
• a 48 V / valor asignado	A	2
• a 60 V / valor asignado	A	2
• a 110 V / valor asignado	A	1
• a 125 V / valor asignado	A	0,9
• con 220 V / valor asignado	A	0,3
• con 440 V / valor asignado	A	0,14
• con 600 V / valor asignado	A	0,1

#### Valores nominales UL/CSA:

<b>Potencia mecánica entregada [hp]</b>		
• por motor monofásico		
• a 110/120 V / valor asignado	hp	0,5
• a 230 V / valor asignado	hp	2
• por motor trifásico		
• a 200/208 V / valor asignado	hp	3
• a 220/230 V / valor asignado	hp	3
• a 460/480 V / valor asignado	hp	7,5
• a 575/600 V / valor asignado	hp	10
<b>Corriente a plena carga (FLA) / para motor trifásico</b>		
• a 480 V / valor asignado	A	11
• a 600 V / valor asignado	A	11
<b>Capacidad de carga / de contactos auxiliares / según UL</b>		A600 / Q600

#### Cortocircuito:

<b>Ejecución del elemento fusible</b>		
• para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares / necesario		fusible gL/gG: 10 A
• para protección contra cortocircuitos del circuito principal		
• tipo de coordinación 1 / necesario		gL/gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 35 A
• tipo de coordinación 2 / necesario		gL/gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 20A

#### Instalación/ fijación/ dimensiones:

<b>Posición de montaje</b>		con plano de montaje vertical, girable +/-180°; con plano de montaje vertical, inclinable +/-22,5° hacia delante y atrás
<b>Modo de sujeción</b>		fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 50022
<b>Tipo de fijación / montaje en serie</b>		Sí
<b>Anchura</b>	mm	45
<b>Altura</b>	mm	57,5
<b>Profundidad</b>	mm	73
<b>Distancia mínima para montaje en serie / hacia un lado</b>	mm	0

#### Conexiones/ Bornes:

<b>Ejecución de la conexión eléctrica</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• para circuito principal</li> <li>• para circuito auxiliar y circuito de mando</li> </ul>		conexión por tornillo conexión por tornillo
<b>Tipo de secciones de conductor conectables</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• para contactos principales <ul style="list-style-type: none"> <li>• monofilar o multifilar</li> <li>• de hilos finos / con preparación de los extremos de cable</li> </ul> </li> <li>• en cables AWG / para contactos principales</li> </ul>		2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x 4 mm <sup>2</sup> 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12
<b>Tipo de secciones de conductor conectables</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• para contactos auxiliares <ul style="list-style-type: none"> <li>• monofilar o multifilar</li> <li>• de hilos finos / con preparación de los extremos de cable</li> </ul> </li> <li>• en cables AWG / para contactos auxiliares</li> </ul>		2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x 4 mm <sup>2</sup> 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12

#### Seguridad:

<b>Valor B10 / a alto nivel de exigencia</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• según SN 31920</li> </ul>		1.000.000
<b>Valor T1 / para intervalo "Proof-Test" o tiempo de servicio</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• según IEC 61508</li> </ul>	a	20
<b>Cuota de defectos peligrosos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• a bajo nivel de exigencia / según SN 31920</li> <li>• a alto nivel de exigencia / según SN 31920</li> </ul>	%	40 73
<b>Cuota de defectos (valor FIT) / a bajo nivel de exigencia</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• según SN 31920</li> </ul>	FIT	100
<b>Función de producto</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• contacto espejo según IEC 60947-4-1</li> <li>• observación</li> <li>• apertura positiva según IEC 60947-5-1</li> </ul>		Sí con 3RH29 No

#### Certificados/ Homologaciones:

General Product Approval				Functional Safety / Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	--	--	--	--	------------------------------



[Type Examination](#)



**Test Certificates**

[other](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

**Shipping Approval**



**Shipping Approval**

**other**



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

**Otras informaciones:**

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**Generador CAx online**

<http://www.siemens.com/cax>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3RT2017-1BB41/all>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3RT2017-1BB41](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RT2017-1BB41)





