

Instrucciones de pedido

Calibración a 50 °C. Todos los Marcos de los Interruptores ED podrían tener conexión inversa.

Corriente A	ED2 240 V		ED4 240/480 V		ED6 240/480/600 V	
	Referencia	Número de catálogo	Referencia	Número de catálogo	Referencia	Número de catálogo
15	ED23B015MX	A7B10000002704	ED43B015MX	A7B10000002712	ED63B015MX	A7B10000002720
20	ED23B020MX	A7B10000002705	ED43B020MX	A7B10000002713	ED63B020MX	A7B10000002721
30	ED23B030MX	A7B10000002706	ED43B030MX	A7B10000002714	ED63B030MX	A7B10000002722
40	ED23B040MX	A7B10000002707	ED43B040MX	A7B10000002715	ED63B040MX	A7B10000002723
50	ED23B050MX	A7B10000002708	ED43B050MX	A7B10000002716	ED63B050MX	A7B10000002724
60	ED23B060MX	A7B10000002709	—	—	—	—
70	ED23B070MX	A7B10000002710	ED43B070MX	A7B10000002717	ED63B070MX	A7B10000002725
100	ED23B100MX	A7B10000002711	ED43B100MX	A7B10000002718	ED63B100MX	A7B10000002726
125	—	—	ED43B125MX	A7B10000002719	ED63B125MX	A7B10000002727

Corriente A	HHED6		HHED6-M	
	Referencia	Número de catálogo	Referencia	Número de catálogo
15	HHED63B015A	A7B10000993367	HHED63M015A	A7B10001018162
20	HHED63B020	A7B10000080664	HHED63M020L	A7B10001017202
30	HHED63B030	A7B10000080667	HHED63M030	A7B10001017207
40	HHED63B040	A7B10000080670	HHED63M040L	A7B10001018130
50	HHED63B050	A7B10000080672	HHED63M050	A7B10001011020
70			HHED63M070	A7B10001017204
100			HHED63M100	A7B10001017205
125			HHED63M125	A7B10001017206

Zapatas

Aluminum Body Lugs

Amperaje	No. de polos	Número de parte	Calibre de cable
All 30–100A	2, 3	Load Side LN1E100	#10–1/0 Cu/Al

Capacidad interruptiva

Tipo de interruptor	UL 489 AIR (File #E10848)									IEC 947-2					
	RMS Amperes Simétricos (KA)														
	V AC									V AC (50/60Hz)					
	120	240	277	347	480	60	125	250	500	220/240		380/415		500	
										Icu	Ics	Icu	Ics	Icu	Ics
ED2 (1-P)	10	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
ED2 (2, 3-P)	—	10	—	—	—	—	—	5 (2-P)	—	—	—	—	—	—	—
ED4 (1-P)	65	—	22	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—
ED4 (2, 3-P)	—	65	—	—	18	—	—	30 (2-P)	—	—	—	—	—	—	—
ED6 (1P)	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ED6 (2, 3-P)	—	65	—	—	25	18	—	—	18 (3-P)	65	17	35	9	18	5
HHED6 (2, 3-P)	—	100	—	—	65	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dimensiones (en pulgadas)

Tipo de interruptor	W1	W2	W3	H	D	D1
ED2, ED4, ED6, ED6 ETI	1	2	3	6.35	3.92	4.56
HH ED6	—	2	3	6.53	3.92	4.56

